

marantz

The Most Musical Sound



PM6007

綜合擴大機

PM6007除了提供Marantz最具音樂性的聲音，也是準備使用兩聲道高傳真音響系統用戶的最佳選擇。透過環形功率變壓器和定製塊狀電容器，綜合擴大機PM6007每聲道可提供45W (8ohm, 20Hz-20kHz)的功率。您可以輕鬆連接類比和數位訊號，或是連接您的唱盤到本機Phono輸入(MM唱頭放大)。

- 邁入高傳真音響的下一步：PM 6007綜合電流反饋擴大機供應共2聲道，每聲道45W (8 ohms RMS, 20Hz – 20kHz)的功率，提供一個優美的音樂體驗。
- 精細的調音：在廣泛的調音過程中，Marantz的調音師會仔細地改善及調校每個零件，以達到最佳表現。
- 廣泛的連接性：透過鍍金輸入端子：5個類比輸入、1個同軸輸入和2個光纖數位輸入，完全符合您期望地體驗高解析檔案。
- 更新的音訊體驗：最新的更新，高級的DAC AK4490提供更清晰的聲音讓您享受。
- 光纖/同軸輸入專用的數位濾波器模式：使用新的數位濾波器模式，以收聽符合您喜好的精細聲音。
- 專為演奏而打造：具有A/B切換能力的高級喇叭端子、全屏蔽的DAC單元和銅製螺絲外，還有堅固的腳座以提供有如實際演出般的聲音。
- Marantz特有的HDAM-SA3電路：您將體驗有著低失真且更寬廣的動態範圍所帶來的舞台效果。
- 先進的能量補償：即使在強力的低音衝擊下，也不會出現記憶失真，以提供清楚而準確的聲音再現。
- 訂製零件提供更精緻的聲音：環形變壓器和高級的訂製零件提供絕佳的聲音品質。
- 綜合唱頭輸入：搭載高級MM唱頭的前級擴大與FET輸入，從您喜愛的黑膠唱片享受最佳的訊號純淨度和音質。
- 重低音輸出更深沉的低音：透過增加重低音喇叭，並搭配書架式喇叭或甚至額外添加落地式喇叭，進一步擴展低音，享受強勁的低音效果。
- 黑色或銀金色 (美規機種僅提供黑色)

Modern Musical Luxury

45w X 2ch

CURRENT
FEEDBACK

HDAM SA3

TOROIDAL
TRANSFORMER

DAC
AK4490

Shottky
Diodes

MM
Phono

CUSTOMIZED
COMPONENTS

PM6007

技術規格



規格	
聲道數	2
電流反饋拓樸技術	•
全平衡電流結構	-
雙單塊功率擴大機結構	-
唱頭等化器：標準 / Marantz Musical / Marantz Musical Premium	• / - / -
數位輸入：USB-B / 光纖 / 同軸 / USB-A	- / 2 / 1 / -
採樣率數位輸入	192 kHz / 24-bit
USB-A: DSD / WAV / FLAC / AIFF / ALAC	-
USB-B DSD 音訊串流 (DoP): DSD2.8 / DSD5.6	-
USB-B PCM 取樣頻率	-
DAC 解碼晶片	AK4490
齊板USB異步模式	-
位元完整傳輸	-
用於 DAC 模式操作的接地隔離器	-
調頻器: FM / AM	-
藍牙 / aptX / NFC	-
從電腦串流音訊	-
Wi-Fi / Wired LAN	-
網路收音機	-
AirPlay 2	-
Room 認證	-
Spotify Connect* / Tidal* / Deezer* / 其他 *	-
Amazon Prime Music* / Pandora*	-
HEOS 多房間及串流	-
語音控制 - 搭配 Amazon Alexa 使用	-
語音控制 - Google Assist / Apple Siri	-
語音控制 - 內建麥克風	-
DSD音訊網路串流	-
有損格式: MP3 / WMA / AAC	-
無損格式: DSD / FLAC HD 192/24 / ALAC 96/24 / WAV 192/24 / AIFF	-
無縫播放	-
遙控APP: iDevice / Android	-
類比模式	-
HDAM 版本	SA3
電源變壓器: 環形 / 線圈	• / -
高級音訊元件	•
訂製元件	•
高級音訊元件	-
絕緣散熱槽	•
鍍銅基座	-
三音調控制 (低音/中音/高音)	-
平衡 / 低音 / 高音 / 響度	• / • / • / -
其他	
Marantz Musical 數位濾波器	•
線性電源驅動	•
線性音量控制	•
雙擴大機及多聲道選擇	-
蕭特基二極體	•
輸入緩衝擴大器 (所有輸入端子 / 僅 CD)	- / -
系統區塊屏蔽: 鍍銅 / 金屬 / 無	- / - / •
雙層底座	-
低噪音OLED顯示	-
低噪音LCD顯示	-
訊源直入	•
功率擴大機直入	-
5mm 鋁製上蓋	-

輸入/輸出	
音訊輸入	5
數位輸入：USB-B / 光纖 / 同軸 / USB-A	- / 2 / 1 / -
唱頭輸入：MM / MC	• / -
音訊輸出	1
平衡輸入 / 輸出	- / -
前級輸出 / 主要輸入	重低音 / -
功率擴大機直接輸入	-
HDMI: 輸入/輸出	-
鍍金訊號線	•
喇叭 A / B	•
喇叭端子	金屬(金)螺絲
端子數	4
D-Bus	•
Floating Control Bus (3.5 mm mono jack x 2)	-
耳機輸出	•
耳機增益控制 (低/中/高)	-
規格	
功率輸出 (8 / 4 Ohm RMS)	45 W / 60 W
頻率響應	10 Hz - 70 kHz
總協波失真	0.08 %
阻尼係數	100
輸入靈敏度: MM	2.2 mV / 47 kOhm
輸入靈敏度: MC	-
訊噪比: MM/MC	83 dB / -
輸入靈敏度: 高電平	200 mV / 20 kOhm
輸入靈敏度: 平衡高電平	-
訊噪比: 高電平	102dB(2V 輸入)
輸入靈敏度: 功率擴大機直接輸入	-
訊噪比: 功率擴大機直接輸入	-
一般	
可選顏色	黑色 (美規機種僅提供黑色)
金屬前面板	•
功率消耗	155 W
待機功率消耗	0.3 W
自動關機	•
可拆式電源線	•
遙控器	RC004MCD
系統遙控功能	•
最大尺寸 (寬x深x高)	44.0 x 37.0 x 10.5 cm
重量	7.8 kg
含包裝最大尺寸 (寬x深x高)	51.7 x 46.8 x 18.9 cm
含包裝重量	9.7 kg

版權所有，翻印必究
產品功能、規格、外觀、顏色以實機為主，如有改變恕不另行通知。

