

marantz



MODEL M4

4區功率擴大機

8聲道、每聲道100W內建HEOS®的4區功率擴大機

- 8聲道、每聲道100W的擴大性能 (8 ohm 20-20kHz) 0.05% 總諧波失真
- 192/24 FLAC, ALAC, WAV, DSD
- 立體聲RCA輸入x4, 光纖x2, 乙太網路x2, USB-A x4
- HEOS®, AirPlay2, Dolby Digital
- 設定每區立體聲前輸出或每區各1個重低音輸出
- 透過高通或低通濾波將前輸出轉換為重低音輸出
- 電視聲組合
- Marantz音樂數位濾波 (MMDF)
- 每區12V觸發輸出及橋接模式
- 適合機架安裝的尺寸設計·並包含主動式冷卻及安裝組件



The Most Musical Sound

MODEL M4

技術資訊

擴大機	
功率擴大機額定輸出及總諧波失真 (8 ohm)	8 X 100 W (8 Ω/ohms, 20 Hz - 20 kHz, T.H.D. 0.05 %)
功率擴大機額定輸出及總諧波失真 (4 ohm)	8 X 125 W (4Ω/ohms, 1 kHz, T.H.D. 0.1%)
頻率響應	20 Hz - 20 kHz : ±1 dB
連接的喇叭阻抗	4 - 16 Ω/ohms
音訊輸入/輸出	
喇叭端子	4音路喇叭端子
數位輸入	TOSLINK (2)
類比輸入	RCA L/R (4)
前輸出	RCA L/R (4)
重低音輸出	RCA Mono (4) (可選)
音訊選項	
聲道配置	立體聲(預設), Dual Mono
音量限制	80-100%
平衡	-15dB 至 +15dB
可調整高通/低通濾波	40-250 Hz / 40-120 Hz
EQ	低音, 高音 -5dB至+5dB
聲音模式	立體聲, Direct, Virtual, 對話增強, 夜晚模式
電視聲組合	有
支援音訊格式	
解碼	Dolby Digital, LPCM, DSD
立體聲PCM/多聲道PCM	Yes / Yes
立體聲檔案格式 (HEOS®網路分享或USB)	WMA: 高達並包括192 kbps AAC和MP3: 高達並包括320 kbps WAV, ALAC, FLAC: 高達並包括 24-bit/192kHz DSD: 2.8 MHz, 5.6MHz
串流技術	
藍牙接收	N/A
藍牙傳輸	N/A
AirPlay	AirPlay 2
Spotify	Spotify Connect
音樂服務及訊源	
支援的音樂服務 (HEOS®, 可能依當地可用性而異)	Pandora, Spotify, TuneIn, SiriusXM, Amazon Music, Tidal, Tidal HiRes, iHeartRadio, Deezer, Deezer HiFi, Mood.Mix, Sony Hi-Res, AWA, QPlay, SoundCloud
儲存在行動裝置的音樂	有 (iOS, Android 或 Kindle Fire)
NAS (網路附加分享)	網路分享
USB儲存裝置播放	有 (4) (FAT32, NTFS formatted drives)
網路及控制	
有線連接	乙太網路 (2)
無線連接	N/A
IR 輸入	N/A
IR 學習	N/A
透過TCP/IP與控制系統相容	Crestron, Control4, AMX
HEOS® App	iOS, Android, Kindle Fire
觸發輸出直流電 12V	有 (4)
一般	
產品顏色	黑色
使用者介面	重置鍵, 前面板電源鍵, 背板電源切換
尺寸 (寬x深x高)	41.5 x 10.6 x 44.2 cm
重量	-



版權所有 · 翻印必究

產品功能、規格、外觀、顏色以實機為準 · 如有改變恕不另行通知

