

# marantz

## The Most Musical Sound



## CD6007

### CD播放機

精巧的CD光碟播放機CD6007結合獨家的Marantz技術和優雅的造型，搭載參考級AK4490 192-kHz/24-bit的D/A轉換器，以及我們的HDAM-SA2（高動態擴大機模組）技術，提供純淨的音樂性能。中央安裝的CD驅動機制和CD、CD-R及CD-RW光碟相容，而USB-A端子甚至支援高解析的音訊格式，如：FLAC HD、DSD等。

- 多功能播放您的所有音樂：輕鬆欣賞您的CD和CD-R-RW收藏，及更多透過前置USB輸入的音樂。
- 支援所有您喜愛的音樂檔案：透過前端的USB端子欣賞所有檔案的音訊，包括：WAV、MP3、AAC、WMA、FLAC、HD、ALAC、AIFF和DSD檔。
- 來自所有訊源的純淨聲音品質：高品質的AK4490 D/A轉換器，很適合高解析音質的檔案。
- 優化的音訊再製：使用兩個可選的數位濾波器改善數位音樂內容。
- 專為您的音響設計：透過精心挑選的元件進一步調音。
- 即便透過嚴苛的耳機也能呈現高品質的聲音：搭載HDAM-SA2、增益控制及自動關機功能的全分離式耳機擴大機。
- 消除干擾以確保聲音純淨：雙層底板和堅固的腳架讓聲音更清晰、完整。
- 最佳的擴大機連接性：鍍金左/右/同軸輸出端子與您的擴大機穩定而持續的連接。
- 易於使用：系統遙控器可控制Marantz CD播放機、擴大機和網路播放機。

## Modern Musical Luxury

HDAM SA2



CUSTOMIZED COMPONENTS

# CD6007

## 技術規格



### 規格

|   |                           |
|---|---------------------------|
| CD 相容性：CD / CD-R/RW / SA-CD / WMA / MP3 / AAC                 | • / • / - / • / • / - / - |
| CD-Text / SA-CD Text / ID3 Tag / WMA Meta Tag / AAC Meta data | - / - / • / • / • / -     |
| 高動態放大模組   | HDAM+HDAM SA2             |
| 功率變壓器：環形線圈  | - / •                     |
| 高級音訊元件  | •                         |
| 客製化元件   | •                         |
| 對稱式線路排列   | •                         |
| 鍍銅底座  | -                         |
| 附加的金屬電鍍以加強基座  | •                         |
| 數位輸出關閉/音訊EX模式   | • / -                     |
| 耳機：標準/緩衝/電流反饋   | - / • (HDAM-SA2) / -      |
| <b>其他</b>   |                           |
| 可選濾波：CD / SA-CD / DAC模式                                       | • / - / -                 |
| Marantz Musical Mastering                                     | •                         |
| 類比及數位電路使用的分離式整流器  | •                         |
| 顯示：調暗/關   | • / •                     |
| <b>播放</b>   |                           |
| 程式播放 (CD)   | 25                        |
| 重播  | •                         |
| 隨機播放  | •                         |
| <b>輸入 / 輸出</b>  |                           |
| 類比輸出 (訊號線)  | 2 聲道                      |
| 平衡輸出  | -                         |
| 數位光纖輸入/輸出   | - / 1                     |
| 數位同軸輸入/輸出   | - / 1                     |
| 鍍金訊號線   | •                         |
| USB音訊(前置)/專為iPod訂做/專為iPhone訂做                                 | • / - / -                 |
| USB-A: FLAC / WAV / AIFF / ALAC / DSD                         | •                         |
| D-Bus 系統  | •                         |
| 耳機輸出  | •                         |
| 耳機音量控制  | •                         |

### 規格

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| 結構             | JTL-101Y                  |
| D/A轉換器         | Multi-bit, Delta-Sigma    |
| DAC IC         | AK4490                    |
| 數位濾波器          | AK4490                    |
| 噪訊整形器          | AK4490                    |
| 低通濾波級          | HDAM                      |
| 輸出緩衝           | HDAM SA2                  |
| 耳機擴大機          |                           |
| CDDA 音訊        |                           |
| 頻率響應           | 2 Hz - 20 kHz             |
| 動態範圍           | 100 dB                    |
| 訊噪比            | 110 dB                    |
| 總諧波失真          | 0.002%                    |
| 聲道分離           | 98 dB                     |
| <b>一般</b>      |                           |
| 可選顏色：金/銀/黑/銀金  | - / - / • / • (美規機種僅提供黑色) |
| 金屬前面板          | •                         |
| 遙控器            | RC004PMCD                 |
| 功率消耗           | 32 W                      |
| 待機消耗           | 0.3 W                     |
| 自動關機           | •                         |
| 可拆式電源線         | •                         |
| 最大尺寸：寬x深x高     | 44.0 x 34.0 x 10.5 cm     |
| 重量             | 6.5 kg                    |
| 尺寸 (含包裝)：寬x深x高 | 51.7 x 46.8 x 18.9 cm     |
| 重量 (含包裝)       | 8.8 kg                    |

