

marantz



SR5015

內建HEOS®和語音控制的Marantz SR5015 7.2聲道 8K環繞收音擴大機

使用Marantz SR5015 7.2聲道8K UHD環繞收音擴大機驅動精緻的家庭劇院。不論是家庭劇院、黑膠唱片或是數位串流，都可以從任何來源欣賞到最具音樂性的聲音。使用Dolby Atmos®和DTS:X®增強的環繞音效格式，讓您完全沉浸在電影和電視中。享受來自領先語音助理的無縫語音控制、多房間連接和最新的HDMI技術。

- 滿足您音訊喜好的性能、功率及連接性：7.2聲道分離功率擴大機，每聲道200W（6 ohm, 1 kHz, 10% 1聲道驅動）
- 滿足所有娛樂需求的8K/60Hz和4K/120Hz直通支援：藉由HDMI支援的最新技術，從您的8K訊源設備欣賞8K品質的影像。全數6個HDMI端子均可使用8K升頻。
- 支援最先進的物件導向音訊格式：Dolby Atmos®、Dolby Atmos全景聲高度虛擬技術、DTS:X®和DTS Virtual:X™處理功能皆有支援並可讓您聆聽沉浸式、多維度的音訊。
- 支援增強音訊回傳聲道（eARC）HDMI：透過主要的HDMI輸出，將您的電視和 eARC HDMI 支援裝置連接，以允許未壓縮的物件導向音訊格式如 Dolby Atmos® 和 DTS:X® 從智能電視應用程式直接傳輸到您的環繞收音擴大機。
- 為您帶來最新的影像相容性：支援最新的HDR格式，包含HDR10、HDR10+（2020新推出）、HLG、Dolby Vision、4:4:4色彩解析度和 BT.2020，以及動態HDR（2020新推出），為圖像的明亮度、清晰度與對比度帶來出色的品質。
- 用於家庭劇院的最佳技術：透過8K/60Hz直通或升頻、動態HDR及快速媒體切換功能（QMS），享受清晰的畫面和精確的細節處理。
- 先進的遊戲規格：透過4K/120Hz直通、可變更新率（VRR）、自動低延遲模式（ALLM）和快速畫面傳輸（QFT）功能，感受驚人影像和低延遲帶來令人興奮的遊戲體驗。
- 發燒友認可高達24-bit/192-kHz的ALAC、FLAC和WAV無損格式，而DSD 2.8MHz和5.6MHz的曲目則讓您按照藝術家的本意欣賞音樂。
- 獨家組件提升了Marantz的音質：Marantz獨有的HDAM電路板、電流反饋電路、AKM AK4458 32-bit D/A轉換器和Hybrid PLL 減少時基誤差器可產生更具細節、動態的聲音。
- 從您喜愛的訊源串流音樂：播放來自Spotify、Pandora、TIDAL及更多經由AirPlay 2、藍牙、Wi-Fi和HEOS®內建的音樂。

Modern Musical Luxury



SR5015

技術規格



| | |
|--|--|
| 多聲道環繞音效 | |
| DTS HD Master / DTS:X / DTS:X Pro | • / • / - |
| DTS Neo:X / DTS Neural:X | - / • |
| DTS Virtual:X | - |
| IMAX Enhanced | - |
| Dolby TrueHD / Dolby Atmos / Dolby Atmos 全景聲高度虛擬技術 | • / • / • |
| Dolby ProLogic IIz / Dolby 環繞音效 | - / • |
| Auro 3D | - |
| 多聲道立體聲 | • |
| 最大 (前級) 處理聲道數 | 7.1 |
| 聲音增強 | |
| 分離式功率擴大機 | • |
| 鍍銅基板 | - |
| 功率變壓器: 環形/EI | EI |
| FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/24 | • / • / • |
| 電流反饋拓撲技術 | • |
| 高動態功率擴大機模組 (HDAM) | • |
| Pure Direct | • |
| 鍍金RCA端子 | - |
| 減少時基誤差 | • |
| Audyssey | MultEQ XT |
| Audyssey 動態等化器/動態音量 | • / • |
| Audyssey LFC | - |
| 壓縮音訊增強: MDAX2 | • |
| 網路 | |
| HEOS 多房間串流系統 | • |
| 藍牙耳機的藍牙重新傳輸功能 | • |
| Alexa / Google 語音助理 / Apple HomePod | • / • / • |
| 網路音樂分享 | • |
| 有損格式: MP3 / WMA / AAC | • / • / • |
| 無損格式: FLAC / ALAC / WAV | • / • / • |
| 無損格式: FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/24 | • / • / • |
| DSD 音訊串流 | • (2.8/5.6MHz) |
| FLAC HD 192/24 | • |
| WAV 192/24 | • |
| ALAC 192/24 | • |
| 無縫播放 | • (FLAC, WAV, ALAC, DSD) |
| AirPlay 音訊串流 | • (AirPlay2) |
| 網路收音機 | • (TuneIn) |
| Spotify* | • (connect) |
| Pandora | • |
| SiriusXM | • |
| 其他串流服務 * | Amazon Music HD/ TIDAL/ Deezer/ iHeart Radio/ Napster/ Soundcloud/ Mood Mix |
| 與智慧型手機遙控APP相容 | Marantz 2016 AVR Remote |
| 與平板遙控APP相容 | Android/ iOS/ Amazon Kindle |
| 乙太網路端子 | • |
| Wi-Fi | • |
| 藍牙 | • |
| HDMI | |
| HDMI 輸入: 背板/前面板 | 6 / 0 |
| HDCP2.3 支援 | • |
| HDMI 輸出: 主要/區域 | 2 / - |
| 影像轉換: 類比→HDMI | • |
| 類比至HDMI升頻 | 480i/576i 至 8K 60/50 |
| HDMI至HDMI升頻 | 高達 8K 60/50 |
| HDMI上的圖形使用者介面 | • |
| 8K/60Hz / 4K/120Hz | • / • |
| 3D / 4K / CEC / ARC | • / • / • / • / - |
| ARC 增強 | • |
| HDR / HLG / Dolby Vision / HDR10+ / 動態 HDR | • / • / • / • / • |
| ALLM (自動低延遲模式) 提供遊戲直通 | • |
| 可變更新率/快速畫面傳輸/快速媒體切換 | • / • / • |
| 3D 訊號直通 | • |
| 8K 訊號直通/升頻/圖形使用者介面 | • / • / • |
| 4K 訊號直通/升頻/圖形使用者介面 | • / • / • |
| 待機模式時的HDMI直通 | • |
| 畫面調整/降噪 | • / • |
| CEC | • |
| DSD 音訊相容 | - |
| 音訊回傳聲道 | • |
| 自動聲音同步 | • |

| | |
|---|---------------------------|
| 多房間 / CI | |
| HEOS 多房間整合 | • |
| HEOS 連接相容: IR/ IP | • / • |
| 多房間區域 | 2 |
| 區域音訊來源: HDMI / 光纖, 同軸 / 網路, USB / 類比 | • (2ch) / • (2ch) / • / • |
| 區域音訊輸出: 喇叭/前級輸出 | • / • |
| 從HDMI訊源進行區域HDMI輸出 | - |
| IP控制/ RS232控制/ 網路控制/ App控制 | • / • / • / • |
| IR Flasher 輸入 | • |
| Marantz 遙控匯流排 | • |
| 直流觸發輸出 | 1 |
| HDMI 診斷 | • |
| 其他 | |
| 使用麥克風自動設置喇叭 | Audyssey MultEQ XT |
| FL 顯示 | Port Hole |
| 圖形使用者介面 - GUI | Advanced |
| ISF認證 | • |
| 圖形使用者介面語言 | 3 |
| 設置助理 | • |
| 智能選擇 | • |
| 網路/USB軟體更新 | • / • |
| 可變交叉 | • |
| 優化的低音重新導向 | • |
| 低音同步 | - |
| 省電模式 | • |
| 自動關機 | • |
| 睡眠計時 | • |
| 影像輸入/輸出 | |
| 複合輸入/輸出 | 2+1 / 1 |
| 色差輸入/輸出 | 2 / 1 |
| HDMI輸入/輸出 | 6 / 2 |
| 多房間影像輸出: 影像/ HDMI | - / - |
| 音訊輸入/輸出 | |
| 類比輸入/輸出 | 4+1 / - |
| 唱頭 (MM) 輸入 | • |
| 數位輸入: 光纖/同軸 | 2 / 2 |
| 多房間輸出: 類比/數位 | 1 / - |
| 多聲道前級輸出 | • (7.2) |
| 重低音輸出 | 2 |
| 7.1 多聲道輸入 | - |
| 其他 | |
| 喇叭端子: 鍍金螺絲/一般螺絲 | - / • |
| 喇叭端子數 | 7 |
| 喇叭 A / B | 可指定 |
| 雙擴大機驅動 | 可指定 |
| 多房間喇叭端子 | 可指定 |
| 前級輸出: 音訊/ 複合 / 數位 (光纖) / HDMI / USB | • / • / - / - / • |
| USB音訊/ iPod使用/ iPhone使用 | • / - / - |
| AM/FM 調頻 | • |
| 一般功率 | |
| 功率擴大機數 | 7 |
| 功率輸出 (8 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.08% 2聲道驅動) | 100 W |
| 功率輸出 (6 ohm, 1 kHz, 0.7% 2聲道驅動) | 140 W |
| 功率輸出 (6 ohm, 1 kHz, 10% 1聲道驅動) | 200 W |
| 70% 保證輸出功率 | • |
| 一般 | |
| 金屬前面板 | - |
| 系統遙控器 | RC042SR |
| Pre-Programmed / Learnable / LCD 顯示 | - / - / - |
| 消耗功率 | 650 |
| 靜音消耗功率 (開啟 / 關閉省電模式) | 45 W / 75 W |
| 待機消耗功率 | 0.2 |
| CEC 待機消耗功率 | 0.5 |
| 網路待機消耗功率 | 2.7 |
| 最大尺寸 (寬 x 深 x 高) | |
| 天線: 水平 | 43.9 x 34.7 x 16.0 cm |
| 天線: 垂直 | 43.9 x 34.7 x 23.1 cm |
| 無天線 | 43.9 x 33.7 x 16.0 cm |
| 重量 | 10.1 kg |

版權所有，翻印必究
產品功能、規格、外觀、顏色以實機為主，如有改變恕不另行通知。



環球視野
知音相伴

環球知音企業股份有限公司
Cosmos HiFi Co., Ltd.

10485 台北市中山區建國北路二段 66 號 11 樓之 1
Tel : 02 2516 5028 Fax : 02 2517 1452

