


# MHA150 headphone amplifier 耳機擴大機

- MHA150包括和廣受好評的MHA100相同的功能，但具有新的數位至類比轉換器(DAC)，新增對DSD和DXD檔案的支援，讓您可以使用最新的數位音樂性能。
- 利用我們的自動變壓器技術產生8-40、40-150及150-600 ohms的三種耳機阻抗範圍，因此每副耳機都可產生最佳的個人聆聽體驗。
- 搭配McIntosh MCT450 SACD/CD傳輸器使用時，可提供安全的DSD連接以播放SACD。
- Headphone Crossfeed Director (HXD®)以自然的聆聽方式為您的音樂帶來更多空間感。
- 與串流音訊播放機MB50同寬，可將兩台結合以打造一個完整的系統。
- MHA150功能強大且多樣，可以透過其50W的立體聲喇叭輸出驅動一對優質的桌面或小型的書架式喇叭，5步式低音增強控制可進一步訂製。



MHA150 耳機擴大機與MHP1000耳機  
MHP1000單獨販售



The Power Your Headphones Deserve

McIntosh®

LEGENDARY PERFORMANCE™

# MHA150 headphone amplifier 耳機擴大機

## 耳機功率輸出

高功率: 1W  
標準功率: 250mW

## 耳機輸出阻抗

8-40 Ohms · 40-150 Ohms ·  
150-600 Ohms

## 擴大機功率輸出

每聲道50W · 兩個聲道均以  
8Ohms運作

## 總諧波失真

0.005% 最大值(20Hz - 20kHz)

## 輸入

1 高電平非平衡(立體聲)  
1 高電平平衡(立體聲)  
4 數位(見數位部分)

## 輸出

1 耳機 (1/4" )  
1 前級擴大機 (立體聲)  
1 對立體聲喇叭端子 (8 Ohms)

## 數位部分

1同軸  
1光纖  
1 MCT  
1 USB輸入允許高達32-bit/384kHz的PCM  
訊號並支援DSD64、DSD128和DSD256 ·  
加上DXD 352.8 kHz和DXD 384 kHz  
McIntosh數位引擎是32-bit/384kHz、USB  
2.0異步模式

## 音調控制

5步低音增強控制

## 尺寸(寬x高x深)


29.2 x 14.9 x 45.7 cm (包含旋鈕、連接器及  
線路)

## 重量

淨重12 kg  
含包裝重量14.8 kg



版權所有 · 翻印必究  
產品功能 · 規格 · 外觀 · 顏色以實機為主 · 如有改變恕不另行通知 ·



環球視野  
知音相伴

環球知音企業股份有限公司  
Cosmos HiFi Co., Ltd.

10485 台北市中山區建國北路二段 66 號 11 樓之 1  
Tel : 02 2516 5028 Fax : 02 2517 1452



# McIntosh®

LEGENDARY PERFORMANCE™