

marantz



MODEL M1

無線串流擴大機

2.1聲道、每聲道100W內建HEOS®的無線串流擴大機

- 2.1聲道輸出支援喇叭及重低音喇叭連接
- 提供每聲道100W的高功率和清晰度
- 開關、端到端擴大機拓樸
- 具有Marantz Musical Digital Filtering (MMDF)的增強性能
- 透過內建的HEOS®, WiFi, AirPlay 2, Spotify Connect輕鬆串流
- Toslink光纖音訊和HDMI eARC數位音訊輸入
- 透過Dolby Digital+數位解碼
- 由聲音大師調音、設計，並由日本白河工廠打造
- 尺寸精巧、可機架安裝、採用尖端材料和精緻的Marantz工業設計
- 1對具有鍍金黃銅端子的RCA類比音訊輸入



The Most Musical Sound

MODEL M1

技術資訊

擴大機	
功率擴大機額定輸出及總諧波失真 (4 ohm)	125 W + 125 W (4Ω/ohms, 1 kHz, T.H.D. 0.05%)
功率擴大機額定輸出及總諧波失真 (8 ohm)	100 W+100 W (8 Ω, THD 0.05%)
頻率響應	20 Hz - 20 kHz : ±1 dB
連接的喇叭阻抗	4 – 16 Ω/ohms
音訊輸入/輸出	
喇叭接線柱	4音路接線柱
數位輸入	HDMI (eARC), TOSLINK (2)
類比輸入	RCA L/R
重低音輸出	RCA Mono
音訊選項	
聲道配置	立體聲(初始設定), Dual Mono
音量限制	80-100%
平衡	-15dB 至 +15dB
可調整的高頻/低頻濾波	40-250 Hz / 40-120 Hz
EQ	低音/高音 -5dB至+5dB
聲音模式	立體聲, Direct, Virtual, 對話增強, 夜間模式
電視聲組	有
音訊格式支援	
解碼	Dolby Digital +, Dolby Digital, LPCM, DSD
立體聲PCM / 多聲道 PCM	有/有
立體聲檔案格式 (HEOS網路分享或USB)	WMA: 192 kbps及以上 AAC & MP3: 320 kbps及以上 WAV, ALAC, FLAC: 24-bit/192kHz及以上 DSD: 2.8 MHz, 5.6MHz
串流技術	
藍牙接收	BT 5.X
藍牙傳輸	無
AirPlay	AirPlay 2
Spotify	Spotify Connect
音樂服務和訊源	
音樂服務支援 (HEOS,視當地可用性而異)	Pandora, Spotify, TuneIn, SiriusXM, Amazon Music, Tidal, Tidal HiRes, iHeartRadio, Deezer, Deezer HiFi, Mood.Mix, Sony Hi-Res, AWA, QPlay, SoundCloud.
儲存在行動裝置的音樂	有(iOS, Android或Kindle Fire)
NAS (網路附接儲存)	Network share, DLNA
USB儲存裝置播放	有 (FAT32, NTFS formatted drives)
網路及控制	
有線連接	乙太網路
無線連接	Dual band, 802.11 a/b/g/n/ac
IR 輸入	3.5mm
IR 學習	有
經由TCP/IP控制系統相容性	Crestron, Control4, AMX
HEOS App	iOS, Android, Kindle Fire
Trigger 輸出 DC 12V	有 (4)
一般	
產品顏色	黑色
使用者介面	音量增加/降低/播放/暫停 - 快速選擇1/2/3 - 多種顏色LED狀態指示燈 - 連接鈕(背板) - 藍牙鈕(背板)
尺寸(寬x深x高)	23.9 x 8.4 x 21.7 cm
重量	2.2 kg



版權所有，翻印必究
產品功能、規格、外觀、顏色以實機為主，如有改變恕不另行通知



環球知音企業股份有限公司
Cosmos HiFi Co., Ltd.

10485 台北市中山區建國北路二段 66 號 11 樓之 1
Tel : 02 2516 5028 Fax : 02 2517 1452

