

marantz



LINK | On

LINK 10n 參考級網路音訊播放機

LINK 10n 是款多功能且功能齊全的High-End網路音訊播放器。先進的功能使它成為在尋找具有靈活度、高性能元件的人的理想之選。

- 高解析音訊支援高達DSD 11.2 MHz和PCM 384 kHz / 32 bit
- 2.1 聲道重低音輸出
- HDMI ARC支援CEC，可提供卓越的電視和遊戲音效
- 高解析和全彩的HD OLED顯示
- 內建HEOS®，包含高解析串流和其他技術
- 機械加工鋁製構造和三層鍍銅設計
- 類比輸出XLR和RCA鍍金端子 (固定和可變)
- 數位輸入: 同軸, 光纖, USB-A, USB-B, DAC, HDMI-ARC
- 類比輸入: Aux輸入x1, MM/MC唱頭輸入搭配可切換阻抗
- 最新HDAM和MM電路和八層PCB設計



The Most Musical Sound

LINK 10n

技術規格



| 一般 | |
|--------------------------|--|
| 本機含面板及端子 (寬x高x深) | 44.0 × 19.2 × 47.2 cm(含天線) |
| 本機含面板及端子 (寬x高x深) | 44.0 × 19.2 × 42.2 cm |
| 淨重 | 33.3 kg |
| 含包裝尺寸 (寬x高x深) | 60.0 × 37.9 × 54.0 cm |
| 含包裝重量 | 38.7 kg |
| 前(中央)面板 | 鋁製 |
| 後面板機殼 | 鋁製 |
| 前面板照明 | 有 (整圈, 調光) |
| 側邊蓋板 | 鋁製 (厚度: 最大15.8mm) |
| 頂部蓋板 | 鋁製 (厚度: 12mm) |
| 頂部蓋板 (中央) 通風孔材質 | 鍍銅 |
| 內部照明 | 鍍銅 |
| 背板 | 三層鍍銅 |
| 基座材質 | 實心鋁 (軸承結構) |
| 基座材質 | 實心鋁 (軸承結構) |
| 音量旋鈕 | 實心鋁 (軸承結構) |
| 輸入選擇鈕 | 實心鋁 (軸承結構) |
| 腳架 | 實心鋁鍍銅 |
| 音訊規格 | |
| 輸出電路 | 新 HDAM |
| 電源變壓器 | 環形 |
| 前級擴大機電路 | 新HDAM高階 完全平衡 |
| 音量 | 電子 (MUSES 72323) 可變增益 |
| 低音 / 高音 / 中音 / 平衡控制 | 有 / 有 / 無 / 有 |
| 音調控制類型 | 電子 |
| 耳機電路 | 分離式 |
| 耳機擴大機增益設定 | 有 (低 / 中 / 高) |
| 耳機擴大機開/關設定 | 使用時 · 自動關閉開/關設定 |
| DAC 電路 | 新 MMM-Conversion |
| 抖動 | MMM-Stream (抖動1, 2, 關) |
| 噪音過濾 | MMM-Stream (平衡, 自然, 動態音樂, 動態人聲) |
| 數位濾波器 | MMM-Stream 濾波1, 2 可選 |
| 減少時基誤差 | 有 |
| DAC Master時鐘設計 (不支援網路播放) | 有 |
| 異步模式 (適用於USB-B輸入) | 有 |
| 隔離器 (用於USB-B輸入) | 有 (完整雙隔絕系統) |
| 固定類比輸出 (RCA) | Cinch × 1 厚鍍鍍獨立端子 |
| 前級/可變音訊輸出 (RCA) | Cinch × 1 厚鍍鍍獨立端子 |
| 固定平衡XLR輸出 | 有 (1 對) |
| 前級/可變平衡XLR輸出 | 有 (1 對) |
| RCA 輸入 | Cinch × 1 厚鍍鍍獨立端子 |
| 平衡XLR輸入 | 有 (1 對) |
| 唱頭輸入 | 有 (MM / MC) Marantz Musical Premium 唱頭等化器並具有可選的MC阻抗 (3 position) 厚鍍鍍獨立端子 |
| 光纖輸入/輸出 (最大支援) | 2 / 1 (可切換開/關) 44.1 kHz - 192 kHz |
| 同軸輸入/輸出 (最大支援) | 1 / 1 (可切換開/關) 44.1 kHz - 192 kHz |
| HDMI 輸入/輸出 | 無 / 有 (ARC) |
| 耳機輸出 | 有 (Φ6.3 × 1) |
| 重低音 | 有, 具有可調節的LP濾波器 |

| 音訊 | |
|--------------|---|
| 頻率響應 | PCM 2Hz-50kHz (-3dB) |
| 總諧波失真 | PCM 0.0004% |
| 訊噪比 | PCM 0.0004% |
| 動態範圍 | PCM 0.0004% |
| 線性輸出 | 非平衡: 2.0Vrms 平衡: 4.0Vrms |
| 耳機輸出 | 130mW / 32 ohms |
| 頻率響應 (類比輸入) | 5 Hz-100 kHz (+0dB/-3 dB) |
| 總諧波失真 (類比輸入) | 0.001% (20Hz-20kHz) |
| 訊噪比 | 唱頭 (MC): 76dB 唱頭 (MM): 88dB 平衡: 122dB LINE: 122dB |
| 唱頭輸入靈敏度 | MM: 8mV MC: 80mV |
| 唱頭輸入阻抗 | MC 低: 32 ohms MC 中: 100 ohms MC 高: 390 ohms MM: 39 kohms |
| 功率消耗 | 75W 低於0.3W (待機) 低於2W (網路控制開啟: 藍牙, 乙太網路, Wi-Fi, USB) |

| 易於操作 | |
|----------------------------|--|
| App | HEOS app |
| 遙控器 | 10系列萬用遙控器 |
| 前面板顯示 | 新HD TFT顏色顯示 |
| 前顯示的調光 | 20 段 |
| 電平表 | 無 |
| 音量顯示 | 0-100 / 0.5 step (初始) -infinity/-99.5dB - 0dB / 0.5 step 可切換 |
| 語音助理 | Apple Siri Google語音助理 |
| 透過網路播放器使用app進行控制 (使用遙控器流排) | 無 |
| 透過app控制外部擴大機 (使用遙控器流排) | 有 |
| 同步開啟擴大機並切換輸入 (使用遙控器流排) | 有 |
| HDMI CEC | 有 |
| 遙控器 | RC004PMND |
| 電池 | 有 (AAA × 2) |
| 電源線 | 有 (所有地區: 音訊等級: OFC) |
| 其他 | 立體聲RCA線×1 遙控連接線×1 |

版權所有 · 翻印必究
產品功能、規格、外觀、顏色以實機為主，如有改變恕不另行通知。



環球視野
知音相伴

環球知音企業股份有限公司
Cosmos HiFi Co., Ltd.

10485 台北市中山區建國北路二段 66 號 11 樓之 1
Tel : 02 2516 5028 Fax : 02 2517 1452

