

# marantz



## SACD |

### SACD 10 參考級 SACD播放機

SACD 10具有專用的SACDM-3 光碟傳輸、CD播放和DAC輸入，為外部訊源元件和來自其他訊源的數位輸入提供高解析音訊支援。

- Marantz設計的SACDM-3光碟傳輸
- 透過USB支援DSD 256和PCM 384 / 32
- Marantz Musical Mastering Stream 電路設計
- 全分離可變增益耳機擴大機
- 雙電源供電搭載環形變壓器
- OLED顯示
- Marantz工業設計
- 8層PCB提供最佳電路配置
- 數位輸入：光纖、同軸、USB-A、USB-B DAC
- 數位輸入：光纖、同軸、USB-A、USB-B DAC



The Most Musical Sound

# SACD 10

## 技術規格



一般	
機箱含端子尺寸(寬x高x深)	44.0 × 19.2 × 44.2 cm
機體尺寸(寬x高x深)	44.0 × 19.2 × 42.2 cm
淨重	33.0kg
含包裝尺寸(寬x高x深)	600 × 379 × 540
含包裝重量	38.4kg
前(中央)面板	鋁製
後面板機殼	鋁製
前面板照明	有(整風調光)
側邊蓋板	鋁製(厚度:最大15.8mm)
頂部蓋板	鋁製(厚度:12mm)
底部蓋板	三層鍍銅
腳架	實心鋁鍍銅

音訊	
頻率響應	SACD: 2Hz-50kHz (-3dB) CD: 2Hz-20kHz (±1.0dB)
總諧波失真	SACD: 0.0004% CD: 0.0015%
訊噪比	SACD: 118dB CD: 116dB
動態範圍	SACD: 112dB CD: 98dB
線性輸出	非平衡: 2.0Vrms 平衡: 4.0Vrms
耳機輸出	130mW / 32 ohms
功率消耗	55W 低於0.3W(待機狀態)

音訊	
輸出電路	新 HDAM
電源變壓器	環形
耳機電路	分離式
耳機擴大機增益設定	有(低/中/高)
耳機擴大機開/關設定	使用時·自動關閉開/關設定
DAC 電路	新 MMM-Conversion
抖動	MMM-Stream (抖動1, 2, 關)
噪音過濾	MMM-Stream (平衡, 自然, 動態音樂, 動態人聲)
數位濾波器	MMM-Stream 濾波1, 2 可選
減少時基誤差	有
DAC Master時鐘設計(不支援網路播放)	有
異步模式(適用於USB-B輸入)	有
隔離器(用於USB-B輸入)	有(完整雙隔絕系統)

連接	
固定類比輸出 (RCA)	Cinch × 1 厚鍍線機械加工銅L/R獨立端子
固定平衡XLR輸出	1
光纖輸入/輸出(最大支援)	2/1 44.1 kHz - 192 kHz
同軸輸入/輸出(最大支援)	2/1 44.1 kHz - 192 kHz
耳機輸出	有(φ6.3 x 1)
遙控器匯流排	有
遙控內/外部開關	有
AC 電源插座	有
配件盒	有
遙控器	RC004PMND
電池	有(AAA ×2)
電源線	有(所有區域: Audio Grade: OFC)
其他	立體聲RCA線 ×1 遙控連接線 ×1

版權所有·翻印必究  
產品功能、規格、外觀、顏色以實機為主·如有改變恕不另行通知·

