

# marantz



## AMP 30

### AMP 30 6聲道功率擴大機

這款每聲道可達 400W (4 ohm) 的薄型擴大機搭載Marantz HDAM、電流反饋擴大機以及平衡線性輸入，與AV 30搭配打造卓越的家庭劇院系統。此外，還可再搭配AMP 30、AMP 20或AMP 10功率擴大機使用，驅動更複雜的喇叭配置系統。

- 充滿細節和沉浸式的聲音徹底改變您的家庭劇院體驗
- 每聲道200W, 8Ω / 每聲道400W, 4Ω
- 六個聲道驅動專用家庭劇院
- 雙擴大機模式分別驅動喇叭的高低頻
- BTL模式: 3聲道400W或6聲道200W
- 平衡的XLR輸入適用於減少輸入噪聲
- 帶有類比儀表的舷窗輸出
- 柔和的側燈在擴大機前面板上投射出溫暖的光芒
- 優雅的薄型設計搭配豐富溫暖的聲音



The Most Musical Sound

# AMP 30

## 技術規格

輸入/輸出		
音訊	主要擴大機輸入	平衡及非平衡: 6聲道 (僅限透過選擇開關使用)
其他	喇叭端子	SPKT-1+
	喇叭端子數	6
	雙擴大機驅動 / BTL驅動	有 / 有
	電平表	有
多房間		
	RS232 控制	有
	IR Flasher 輸入	有
	Marantz 遙控匯流排	有
	DC Trigger 輸入/輸出	1 / 1
規格		
	功率擴大機聲道數	6
	功率輸出 (8 ohm, 1 kHz, 0.05% 2ch Drive) Normal / BTL	200W / 400W
	功率輸出 (4 ohm, 1 kHz, 0.7% 2ch Drive) Normal	400W
	功率輸出 (8 ohm, 1 kHz, 0.7% 5ch Drive) Normal	200W
一般		
	前顯示	儀表
	自動關機	有
	金屬前面板	有
	功率消耗	300W
	功率消耗, 靜音(省電開/關)	70W
	待機功率消耗	0.2W
	最大尺寸 (寬x深x高)	44.1 x 44.1 x 11.1 cm
	重量	9.9 kg
	隨箱附含	主機、快速操作指南、電源線、 擴大機控制線、遙控線



版權所有·翻印必究  
產品功能、規格、外觀、顏色以實機為主，如有改變恕不另行通知。



環球視野  
知音相伴

環球知音企業股份有限公司  
Cosmos HiFi Co., Ltd.

10485 台北市中山區建國北路二段 66 號 11 樓之 1

Tel : 02 2516 5028

Fax : 02 2517 1452

