

marantz®



## AV8805A/U1B AV擴大機

### 內建HEOS®和語音控制的13.2聲道 8K UHD AV擴大機

多功能的Marantz AV8805A/U1B AV擴大機透過13.2聲道的處理能力、8K直通，以及支援最新的環繞聲音訊格式如Dolby Atmos®、DTS:X®、DTS:X® Pro、IMAX Enhanced®和Auro-3D®，重新定義發燒友的家庭劇院及音樂聆聽體驗。Marantz專屬的技術為要求最高的聽眾增強任何音訊播放效果。使用內建的HEOS在您家中進行串流，以從您喜愛的串流服務中獲得全家庭式的音訊體驗。藉由Marantz AV8805A/U1B，您將得到驚人的保真度和無與倫比的精確音訊。

- 為各項娛樂所需支援8K/60Hz和4K/120Hz直通：透過最新的HDMI支援，您可以從8K訊源設備欣賞8K品質的影像，或是從Full HD或4K訊源進行8K升頻。
- 熱衷於最頂級家庭劇院設備的人的理想選擇：透過13.2聲道處理、15.2聲道的XLR和RCA輸出以及靈活的AV擴大機級，使用您應有的系統欣賞電影。
- 搭載最先進的3D音訊格式：支援Dolby Atmos®、Dolby Atmos全景聲高度虛擬技術、DTS:X®、DTS Virtual:X™、DTS:X® Pro、IMAX® Enhanced和Auro-3D®處理以提供完整的靈活性和相容性。
- 支援增強音訊回傳通道(eARC)HDMI：透過主要的HDMI輸出，藉由eARC HDMI連接您的電視以允許未壓縮及物件導向的音訊格式如Dolby Atmos®和DTS:X®直接從智慧電視傳送至您的系統。
- 支援DTS:X® Pro：DTS:X® Pro可以處理多達13個聲道，透過最尖端的DTS技術驚艷聽眾。
- 帶給您尖端的影像相容性：最新的高動態範圍格式支援包含HDR10、HDR10+、HLG、Dolby Vision、4:4:4色彩解析度和BT.2020及動態HDR，為出色的影像品質提供亮度、清晰度和對比度。
- 體驗次世代的電影娛樂：透過8K/60Hz直通或升頻、動態HDR和快速媒體切換(QMS)，享受最流暢、最清晰的影像品質。
- 最新的遊戲刺激感：藉由4K/120Hz直通、可變更新率(VRR)、自動低延遲模式(ALLM)和快速畫面傳輸(QFT)，透過減少延遲和畫面撕裂的驚豔影像享受您的遊戲體驗。
- 從您喜愛的訊源串流音樂：播放來自Spotify、Pandora、TIDAL和更多經由AirPlay 2、藍牙、Wi-Fi及HEOS app的歌曲(音樂串流服務可能因地區而異)

Modern Musical Luxury



# AV8805A

## 技術規格



<b>多聲道環繞</b>		
DTS HD Master / DTS:X / DTS:X Pro		•/•/•
DTS Neo:X / DTS Neural:X		- /• (11聲道)
DTS Virtual:X		•
IMAX 增強		•
Dolby TrueHD / Dolby Atmos / Dolby Atmos全景聲高度虛擬技術/ Dolby Atmos Music		•/•/•
Dolby ProLogic IIz / Dolby環繞		- /•
Auro 3D		•
多聲道立體聲		•
(前級)最多處理聲道數	13.2	
<b>聲音增強</b>		
分離式功率擴大機		•
鍍銅基座		•/•
電源變壓器:環形 / EI		•
電流反饋拓撲		•
高動態功率擴大機模組 (HDAM)		•
Pure Direct		•
鍍金RCA端子		•
減少時基誤差	MultEQ XT32	
Audyssey		•/•
Audyssey動態等化器/動態音量		•
Audyssey LFC		•
壓縮音訊增強: MDAX2		•
<b>網路</b>		
HEOS 多房間串流		•/•/•
藍牙耳機的藍牙重新傳輸功能		•
Alexa / Google語音助理/ Apple HomePod		•/•/•
網路音訊分享		•/•/•
有損格式: MP3 / WMA / AAC		•/•/•
無損格式: FLAC / ALAC / WAV		•(2,8/5,6MHz)
無損格式: FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/24		•
DSD音訊串流		•
FLAC HD 192/24		•
WAV 192/24		•(FLAC, WAV, ALAC, DSD)
ALAC 192/24		•(AirPlay2)
無縫播放		•(TuneIn)
AirPlay音訊串流		•(connect)
網路收音機		•
Spotify*		•
Pandora		Amazon Music HD / Amazon Music / TIDAL / Deezer / iHeart Radio / Napster / Soundcloud / Mood Mix
SiriusXM		Marantz 2016 AVR Remote
其他串流服務*		Android / iOS / Amazon Kindle
與智慧型手機遙控APP相容		•
與平板遙控APP相容		•
乙太網路端子		•
Wi-Fi		•
藍牙		•
<b>HDMI</b>		
HDMI 輸入: 背板/前面板		7 / 1
HDCP2.3 支援		•
HDMI 輸出: 主要/區域		2 / 1
影像轉換: 類比 -> HDMI		•
類比至HDMI升頻		高達 8K 60/50
HDMI至HDMI升頻		高達 8K 60/50
HDMI上的圖形使用者介面		•
8K/60Hz / 4K/120Hz		•/•
3D / 4K / CEC / ARC		•/•/•/•/-
增強ARC		•
HDR / HLG / Dolby Vision / HDR10+ / 動態HDR		•/•/•/•/•
ALLM (自動低延遲模式) 提供遊戲直通		•
可變更新率/快速畫面傳輸/快速媒體切換		•/•/•
3D 訊號直通		•
8K 訊號直通/升頻/圖形使用者介面		•/•/•
4K 訊號直通/升頻/圖形使用者介面		•/•/•
待機模式時的HDMI直通		•
畫面調整/降噪		•/•
CEC		•
DSD 音訊功能		•
音訊回傳聲道		•
自動唇音同步		•

<b>多房間 / CI</b>		
HEOS 多房間整合		•
HEOS 連接相容: IR/ IP		•/•
多房間區域		3
區域音訊來源: HDMI / 光纖, 同軸 / 網路, USB / 類比		•(2ch)•(2ch)•/•
區域音訊輸出: 喇叭/前級輸出		- /•
從HDMI訊源進行區域HDMI輸出		•
IP控制/ RS232控制/ 網路控制/ App控制		•/•/•/•
IR Flasher 輸入		•
Marantz 遙控匯流排		•
直流觸發輸出		2
HDMI 診斷		•
<b>其他</b>		
使用麥克風自動設置喇叭		Audyssey MultEQ XT32
FL 顯示		2 lines + port hole
圖形使用者介面 - GUI		Advanced
ISF 認證		•
圖形使用者介面語言		3
設置助理		•
智能選擇		•
網路/USB 軟體更新		•/•
可變交叉		•
優化的低音重新轉向		•
低音同步		•
節能模式		•
自動關機		•
睡眠計時		•
<b>影像輸入/輸出</b>		
複合輸入/輸出		4+1 / 2
色差輸入/輸出		3 / 1
HDMI 輸入/輸出		7+1 / 3
多房間影像輸出: 影像/ HDMI		•/•
<b>音訊輸入/輸出</b>		
類比輸入/輸出		6+1 (1x XLR) / -
唱頭(MM)輸入		•
數位輸入: 光纖/同軸		2 / 2
多房間輸出: 類比/數位		2 / -
多聲道前級輸出		•(15.2 RCA & 15.2 XLR)
重低音輸出		2 (獨立)
7.1 多聲道輸入		•
<b>其他輸入/輸出</b>		
喇叭 A / B		可指定前級輸出
雙擴大機驅動		可指定前級輸出
多房間喇叭端子		前置輸出
前級輸出: 音訊/ 複合/ 數位(光纖)/ HDMI/ USB		•/•/- /•/•
USB音訊/ iPod使用/ iPhone使用		•/- /-
AM/FM 調頻器		•
<b>一般</b>		
金屬前面板		•
系統遙控器		RC039SR
Pre-programmed / Learnable / LCD 顯示		•/•/•
消耗功率		90 W
待機消耗功率		0.2 W
CEC 待機消耗功率		0.5 W
網路待機消耗功率		3.5 W
天線最大尺寸:		
水平 (寬x深x高)		43.9 x 45.9 x 18.5 cm
垂直 (寬x深x高)		43.9 x 45.9 x 24.8 cm
無天線 (寬x深x高)		43.9 x 44.9 x 18.5 cm
重量		13.6 kg

版權所有 · 翻印必究  
產品功能、規格、外觀、顏色以實機為主，如有改變恕不另行通知。



環球視野  
知音相伴

環球知音企業股份有限公司  
Cosmos HiFi Co., Ltd.

10485 台北市中山區建國北路二段 66 號 11 樓之 1

Tel : 02 2516 5028

Fax : 02 2517 1452

