

marantz®



## MODEL 30

### Marantz MODEL 30綜合擴大機

透過這台精美的綜合擴大機獲得最美妙的聲音。透過Marantz Sound Master的精心調音，MODEL 30綜合擴大機具有精心規劃的Marantz HDAM及完整的分離式設計，以提供豪華的Hi-Fi純淨度。為度過時間的考驗而設計，並讓您所有的音樂都難以忘懷。

- 內建Marantz HDAM技術的定製前級擴大機
- 透過Marantz Sound Master充滿熱情的調音
- 輸出：200W + 200W (4ohm), 100W + 100W (8ohm)
- 全分離式設計
- 定製的HDAM®-SA3電路提供乾淨而理想的動力
- 獨立的擴大機和前級擴大機電源可減少干擾
- 環形變壓器專用於前級擴大機，提供清晰度及功率
- 具有寬電路範圍的電流反饋前級擴大機設計
- 搭配高級唱頭等化器電路的MM/MC唱頭輸入
- 提供CD和唱頭使用的黃銅加工輸入端子
- Marantz原裝高品質/高純淨度的鍍銅喇叭端子
- 具有新型電子音量系統的線性音量控制
- 承襲我們旗艦機款的擴大機設計
- 提供黑色和銀金色



Modern Musical Luxury



# MODEL 30

## 技術規格



<b>輸出功率</b>	
額定輸出功率	100W + 100W (8ohm) 200W + 200W (4ohm)
<b>規格</b>	
擴大機電路	開關式擴大機
功率變壓器	環形外殼
音量	電子式
低音/高音/中音/平衡控制	有 / 有 / - / 有
直接訊號	有
頻率範圍	5Hz - 50kHz
總諧波失真	0.005% (1kHz, 8Ω)
阻尼系數	500
輸入靈敏度: 唱頭輸入	MM: 2.3 mV / 39 kohm MC: 250 μV / 100 ohm
輸入靈敏度: CD/LINE/RECORDER	220 mV / 13 kohm
輸入靈敏度: 功率擴大機輸入	1.1 V / 13 kohm
訊噪比	唱頭 (MM): 88dB 唱頭 (MC): 75dB CD: 107dB
<b>端子</b>	
唱頭輸入	有 (MM/MC) Marantz Musical Premium 唱頭等化器
Ext.前級輸入(Power Amp Direct)	有
前級輸出	有
音訊 (輸入/輸出) 端子 *除了功率擴大機Direct In (或Ext-Pre) 和前級輸出外	6/1 (PHONO / MM&MC / CD / TUNER / LINE 1 / LINE 2 / RECORDER) + [PHONO] 和 [CD] 輸入 = 高級端子
喇叭端子	Marantz Original SPKT-100+
遙控匯流排端子	有 (Cinch)
<b>UI</b>	
顯示	有 (Porthole, OLED)
<b>控制</b>	
透過網路播放機進行App控制	有
系統遠端遙控器	有 (新的系統遙控器可控制SACD 30 和MODEL 30)

<b>其他</b>	
尺寸 (寬x高x深)	44.3 x 13.0 x 43.2cm
含包裝尺寸 (寬x高x深)	53.4 x 25.5 x 52.2cm
淨重	14.8kg
含包裝重量	17.6kg
功率消耗	130W
待機功率消耗	0.2W
AC Inlet	有
快速入門指南	紙本
<b>外觀</b>	
面板顏色	銀金色/黑色
前中央面板	鋁製
側蓋	鋁製
頂蓋	銅製
邊緣照明	有 (調光器)
音量旋鈕	鋁製
輸入選擇鈕	鋁製
低音/高音/平衡/錄音 輸出選擇旋鈕	錄音輸出→唱頭 (鋁製)
電源鈕	鋁製
側螺絲	鍍銅
底座材質	鍍鋅鋼板
底座層數	3層
腳架	新型 (PM6006使用類型)

版權所有，翻印必究。  
產品功能、規格、外觀、顏色以實機為主，如有改變恕不另行通知。

