

marantz®



SACD 30n

內建HEOS®的網路SACD/CD播放機

一款精心調音、設計優美並整合數位訊源的SACD/CD播放機，具有Marantz Musical Mastering處理和非常低噪而清晰的前級擴大機。SACD 30n支援各種高解析格式和串流服務，搭配MODEL 30綜合擴大機，您的音樂在Marantz上總能聽起來更好。

- 從任何數位訊源提供最佳的Marantz音訊品質
- 由Marantz Sound Master熱情的調音
- Marantz CD/SACD傳輸機制可減少干擾
- Marantz HDAM電路提供乾淨、最佳的動態效果
- 具有DAC模式、SACD/CD播放機、串流媒體及極低噪音的前級擴大機
- Marantz Musical Mastering提供來自任何數位訊源的純類比音訊
- 固定電平和獨立的可變輸出
- 多個輸入和輸出以供元件彈性搭配
- 內建HEOS®提供全家庭式整合及串流選擇
- 可透過領先的語音控制服務進行控制
- 為搭配MODEL 30綜合擴大機而設計
- 可選黑色和銀金色



Modern Musical Luxury



SACD 30n

技術規格



網路		
引擎		HEOS
電腦音樂格式串流		WMA / MP3 / AAC WAV192/24 / FLAC 192/24 ALAC 192/24 DSD 2.8/5.6
DLNA	版本 DMP (數位媒體播放器) DMR (數位媒體渲染器)	(相容) (相容) (相容)
無縫播放 (Music Server, USB A)		有 (FLAC, WAV, AIFF, ALAC, DSD)
網路收音機		有 (Tuneln)
AirPlay		有 (2)
雲端音樂服務		Spotify Connect(except CN), Amazon Prime(except CN), Deezer Premium+(EU, NA), iHeart Radio(NA), Napster(EU, NA), Pandora(NA), SiriusXM(NA), Sound Cloud(All), Tidal(EU,NA), Mood Mix(EU, NA), AWA(JP), QQ music(CN)
Wi-Fi	WPS (Wi-Fi Protected Setup) WMM OFF mode	有 2.4GHz(11b/g/n), 5GHz(11a/n) 僅 PBC 有 有
藍牙	OFF mode	有 (SBC,AAC)
USB		
USB-B 輸入	USB-DAC	1 (PCM: 高達384kHz/32bit, DSD: 高達11.2MHz)
	異步模式 Isolator	有 有 (和數位輸入)
USB-A 輸入	USB輸入主要儲存音訊音樂格式	(背板) WMA / MP3 / AAC / WAV192/24 / FLAC 192/24 / AIFF 192/24 / ALAC 96/24 / DSD 2.8/5.6 FAT 16/32, NTFS
	支援格式	
音訊		
音訊電路		HDAM
D/A 轉換器		MMM 轉換器
電源變壓器		環形
顫動訊號		不可選擇
噪訊整形器		不可選擇
數位濾波器		MMM-Stream (Filter 1, 2)
減少時基誤差		有 (FLAC, WAV, AIFF, ALAC, DSD)
雙時鐘 (提供44.1/48kHz)		有
耳機擴大機		HDAM-SA2完整分離式耳機擴大 機電路、增益設置(低/中/高)、自 動偵測是否連接、並開/關耳機擴大 機
端子		
音訊數位輸入	同軸輸入 光纖輸入	1 2
音訊數位輸出	同軸輸入 光纖輸入	1 (可切換開關) 1 (可切換開關)
類比音訊輸出	RCA輸出	1
USB	USB-A 輸入 USB-B 輸入	L/R獨立、鍍金高級黃銅接線端子 背板 x 1 背板 x 1
乙太網路		有
Wi-Fi 天線		有 (可拆卸桿形天線)
耳機		有 (Φ6.3 x1)

UI		
遙控 APP		HEOS app
顯示		OLED 3-line 顯示 (4段式調光器)
語言		(EU:EN/DE/FR/IT/NL/ES/SE/ PL/RU, JP/JP/EN, NA:EN/FR/ES, CN:CN/EN)
控制		
遙控器		有 (新系統遙控器可控制SACD 30 和MODEL 30)
RS232C		有
Flasher 輸入		有 (x1)
遙控輸入/輸出		RCS 輸入/輸出
透過網路播放器的App控制擴大機/CD		有
網路控制		有
IP控制		有
喚醒區域網路(網路電源控制)		有
認證 Control 4		有
DPMS 服務		有
軟體更新		有, 透過DPMS(網路)
耳機擴大機增益設定		有 (低/中/高)
調頻器		
FM / AM		- / -
其他		
自動關機		有
最近一次功能記憶		有
功率消耗		48W
功率消耗 (正常待機)		待機模式下低功率消耗
功率消耗 (開啟網路控制模式)		網路關閉模式 5 W
尺寸 (寬x高x深)		44.3 x 13.0 x 42.4 cm
重量		13.7kg
AC INLET		有 (IEC)
快速入門指南		紙本
可變音訊輸出		有 (專用) (數位音量: JRC)
底座材質		鍍鈹鋼板
底層		單一層3公分厚
光碟		
光碟類型		SACD/CD/CD-R/CD-RW DVD-R/+R/-RW/+RW
SACD		有
SUPER AUDIO CD TEXT		有
MP3		有
WMA		有
WAV		有
DSD		有
外觀		
面板顏色		銀金色/黑色
前面板		鋁製
側蓋		鋁製
頂蓋		鋼製
邊緣照明		有 (調光器)
功能按鈕		鋁製
光學機制		
SACDM-3L		有

版權所有，翻印必究
產品功能、規格、外觀、顏色以實機為主，如有改變恕不另行通知。



環球視野
知音相伴

環球知音企業股份有限公司
Cosmos HiFi Co., Ltd.

10485 台北市中山區建國北路二段 66 號 11 樓之 1
Tel : 02 2516 5028 Fax : 02 2517 1452

