



AV | ○

AV10 AV前級擴大機/處理器

搭載Dolby Atmos, DTS:X Pro, Auro 3D, IMAX Enhanced和8K Ultra HD · 以及內建HEOS®串流的參考級15.4聲道平衡處理器。AV10是台參考級AV處理器。

- 充滿細節和沉浸式的聲音改變聆聽空間
- 美麗的設計搭配豐富、溫暖的聲音
- 經由RCA和XLR17.4聲道輸出支援無數種參考級喇叭配置
- 具有可切換濾波設定的極清晰數位類比轉換器
- 可解碼Dolby Atmos、DTS:X音訊和Auro 3D
- 使用Audyssey MultEQ XT32進行聲學空間調音
- 用於高解析影像的7個HDMI輸入(全8K)及3個輸出
- Sound Master為溫暖、豐富、充滿細節的Marantz之聲調音
- 吸睛的新HD螢幕介面讓設定變得直覺化
- 所有聲道的前級擴大機輸出



The Most Musical Sound

AV 10

技術規格



多聲道環繞技術		
DTS		DTS HD Master, DTS:X, DTS:X Pro, DTS Neural:X (15 ch), DTS Virtual:X
Dolby		Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Atmos 全景聲高度虛擬技術, Dolby Atmos Music, Dolby Surround
IMAX		IMAX Enhanced
Auro 3D / 360 Reality Audio / MPEG H		有/有/有
Audyssey DSX		無
多聲道立體聲 (前級)最多處理聲道數		15.4
聲音增強		
鏡銅基板/ 環形電源變壓器		有/有
電流反饋拓模/ 高動態功率擴大機模組(HDAM)		有/有
Pure Direct/ 鍍金RCA端子		有/有
減少時基誤差		有
Dirac Live 可升級性		有
壓縮音訊增強: MDAX2		有
Audyssey 動態等化器/ 動態音量 / Audyssey LFC		有/有/有
Audyssey		MultEQ XT32
網路		
Wi-Fi/ 藍牙/ 乙太網路		有/有/有
HEOS多房間及串流		有
藍牙耳機的藍牙重新傳輸		有
Alexa / Google語音助理 / Apple Siri		有/有/有
有損格式		MP3, WMA, AAC
無損格式		FLAC, FLAC HD 192/24, ALAC, ALAC 192/24, WAV, WAV 192/24
DSD音訊串流 (2.8/5.6 MHz)		有
無縫播放		FLAC, ALAC, WAV, DSD
網路收音機 / AirPlay 2 / Spotify / Pandora / SiriusXM		有/有/有/有/有
Roon-Tested		有
其他串流服務		Amazon Music / Amazon Music HD / TIDAL / Deezer / iHeart Radio / Napster / Soundcloud / Mood Mix
與智慧型手機遙控App相容		Marantz 2016 AVR Remote
與平板遙控App相容		Android / iOS / Amazon Kindle
HDMI		
總HDMI輸入端子		7
HDCP 2.3支援		有
HDMI 輸出: 主要/區域		2 / 1
HDMI 升頻		1080p/4K 至 8K
HDMI上的GUI顯示		有
HDMI 2.1: 8K/60Hz AB / 4K/120Hz AB		有/有
8K/60Hz AB / 4K/120Hz AB 直通輸入/輸出		7 / 2 (高達 40 Gbps)
HDMI 2.0: 3D / 4K / CEC / ARC		有/有
HDR / HLG / Dolby Vision / HDR10+ / Dynamic HDR		有/有/有/有/有
Enhanced ARC		有
遊戲時的ALLM (自動低延遲模式)直通		有
可變更新頻率/ 快速畫面傳輸/ 快速媒體切換		有/有/無
3D 訊號直通		有
8K 訊號直通/ 升頻/ GUI顯示		有/有/有
4K 訊號直通/ 升頻/ GUI顯示		有/有/有
待機模式的HDMI直通		有
CEC / DSD 音訊相容		有/有
音訊回傳通道/ 自動唇音同步		有/有

輸入/輸出		
影像	HDMI 輸入/輸出	7 / 3
	經由HDMI多房間影像輸出	有
	類比輸入	5 (1, XLR)
	唱頭(MM)輸入	有
	數位輸入: 光纖/同軸	2 / 2
	多房間輸出: 類比/數位	1 / 0
	多聲道前級擴大機輸出	Yes (17.4 RCA, 17.4 XLR)
	重低音輸出	4 (獨立)
	7.1 多聲道輸入	無
	其他	喇叭 A / B
雙擴大機驅動		可指定前輸出
多房間喇叭端子		前輸出
前輸入: 音訊/ 影像/ 數位(光纖)/ HDMI/ USB		有/有/有/有/無
USB 音訊		有
AM/FM 調頻器	有	
多房間		
HEOS 多房間整合		有
HEOS 連接相容: IR/ IP		有/有
多房間區域		3
區域音訊訊源: HDMI/ 光纖, 同軸/ 網路, USB/ 類比		有 (2 ch) / 有 (2 ch) / 有 / 有
區域音訊輸出: 喇叭/前輸出		無/有
從HDMI訊源進行區域HDMI輸出		有
IP控制/ RS232控制/ 網路控制/ App控制		有/有/有/有
IR Flasher輸入/ Marantz遙控匯流排		有/有
DC Trigger 輸出		2
HDMI 診斷		有
其他		
透過麥克風進行自動喇叭設定		Audyssey MultEQ XT32 Dirac Live (Upgrade)
前顯示		
圖形使用者介面		2-Line LCD, Port Hole OLED
ISF認證		Modern HD GUI
GUI 語言		無
設定助理/ 智慧型選擇		3
透過網路/ USB進行軟體更新		有/有
可變分頻器/ 優化低音重新定向/ 低音同步		有/有/有
省電模式/ 自動關機/ 睡眠計時器		無/有/有
一般		
金屬前面板		有
系統遙控器		RC047SR
Pre-Programmed / Learnable / LCD顯示		有/有/有
功率消耗		90 W
待機功率消耗		0.2 W
CEC待機功率消耗		0.5 W
網路待機功率消耗		<2.0 W
最大尺寸(寬x深x高)	天線 (水平) 天線 (垂直) 無天線	44.1 x 50.2 x 18.7 cm 44.1 x 50.2 x 25.1 cm 44.1 x 48.2 x 18.7 cm
隨箱附含		
		主機、遙控器、電池、AM/FM天線、線路標籤、快速操作指南、Audyssey麥克風、卡板式麥克風架、2個外部可拆卸天線、AC電源線
重量		16.7 kg

版權所有，翻印必究
產品功能、規格、外觀、顏色以實機為主，如有改變恕不另行通知。

