

marantz



CINEMA 30

CINEMA 30 AV 環繞收音擴大機

Cinema 30是Marantz迄今打造出最精細的AV環繞收音擴大機。Marantz Cinema 30具有頂尖性能，並優化了數十年的豐富傳統，搭配恆久時尚的風格以及極致的性能設計，是卓越的家庭劇院系統的根本。

- 高功率和低失真
每個聲道的額定功率是140W (THD: 0.05%)，讓強大的動態感和微妙的細節處理生動展現。
- 11聲道和無數的配置方式
雖然Cinema 30內建是11個擴大機聲道，但實際上可以處理高達13.4聲道，為房間輕鬆打造完美的喇叭配置。
- 絕不屈就的Hi-Fi工程技術
如HDAM SA-2、單獨對稱擴大機、應用環形變壓器的電源供應，並將Cinema 30提升到環繞擴大機中少見的性能水平。
- Marantz調音大師的調音和校正
Marantz聲音大師精選頂級和訂製的元素以捕捉最具音樂性的聲音，包括強大的校正和調音工具，確保您可以從系統中獲得最佳的性能表現。
- 相容性
7個HDMI輸入，加上數位、類比和唱頭輸入，甚至還有類比影像、喇叭及前級擴大機輸出，確保可以跟幾乎所有音響相關產品連接。
- 永恆而現代的風格
卓越表現包括聽覺和視覺。Cinema 30採用真實材料以現代風格在日本精工打造，與其豐富傳統和驚人的性能相稱。



The Most Musical Sound

CINEMA 30

技術規格



聲音環繞	
DTS HD Master / DTS:X / DTS:X Pro / DTS Neo:6 / DTS Neural:X/ DTS Virtual:X	有/有/有/無/有/有
IMAX Enhanced	有
Dolby TrueHD / Dolby Atmos / Dolby Atmos 全景聲高度虛擬技術 / Dolby Atmos Music / Dolby ProLogic II / Dolby Surround	有/有/有 有/無/有
Auro 3D	有
360 Reality Audio / MPEG H	有/有
Audyssey DSX	No
多聲道立體聲	有
最多(前級)處理聲道數	13.4
聲音增強	
分離式功率擴大機	有
鍍銅基座	有
功率變壓器: 環形/ EI	Toroidal
電流反饋拓模	有
高動態擴大機模組 (HDAM)	有
Pure Direct	有
鍍金RCA端子	有
減少時基誤差	有
Audyssey	MultEQ XT32
Audyssey 動態等化器 / 動態音量 / Audyssey LFC	有/有/有
Dirac Live 可升級性	有
壓縮音訊增強: MDAX2	有
網路	
HEOS 多房間及串流	有
藍牙耳機的藍牙重新傳輸	有 (含音量控制)
Alexa / Google 語音助理 / Apple HomePod	有/有/有
網路音訊分享	有
有損格式: MP3 / WMA / AAC	有/有/有
無損格式: FLAC / ALAC / WAV	有/有/有
無損格式: FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/24	有/有/有
DSD 音訊串流	Yes, 2.8/5.6 MHz
FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/24	有/有/有
無縫播放	有 (FLAC, WAV, ALAC, DSD)
AirPlay 音訊串流	有 (AirPlay 2)
網路收音機	有 (Tuneln)
Spotify	有 (Spotify Connect)
Pandora / SiriusXM	有/有
其他串流服務	Amazon Music HD / Amazon Music / TIDAL / Deezer / iHeart Radio / Napster / Soundcloud / Mood Mix
Roon tested	有
與智慧型手機遙控App相容	Marantz AVR Remote
與平板遙控App相容	Android / iOS / Amazon Kindle
Wi-Fi / 藍牙/ 乙太網路端子	有/有/有
HDMI	
HDMI 輸入: 背板/前面板	有
HDCP 2.3 支援	有
HDMI 輸出: 主要 / 區域	有
影像轉換 類比 → HDMI	有
類比至HDMI升頻	有
HDMI 至 HDMI 升頻	有
HDMI上的圖形使用者介面	有
HDMI 2.1: 8K/60Hz AB / 4K/120Hz AB	有
8K/60Hz AB / 4K/120Hz AB 直通輸入/輸出	有
HDMI 2.0: 3D / 4K / CEC / ARC	有
HDR / HLG / Dolby Vision / HDR10+ / Dynamic HDR	有
HDMI	
遊戲時的ALLM (自動低延遲模式)直通	有
可變更新率/ 快速畫面傳輸/ 快速媒體切換	有/有/無
3D 訊號直通	有
8K 訊號直通/ 升頻/ GUI顯示	有/有/有
4K 訊號直通/ 升頻/ GUI顯示	有/有/有
待機模式的HDMI直通	有
圖像調整 / 降噪	無/無
CEC	有
DSD 音訊功能	有
音訊回傳聲道	ARC, eARC
自動聲音同步	有

多房間 / CI		有
HEOS 多房間整合		有
HEOS 連接相容: IR / IP		有/有
多房間區域		3
區域音訊訊源: HDMI/ 光纖, 同軸/ 網路, USB/ 類比		有 (2ch) / 有 (2ch) / 有 / 有
區域音訊輸出: 喇叭/ 前輸出		有/有
從HDMI訊源進行區域HDMI輸出		有
IP 控制 / RS232控制 / 網路控制 / App控制		有/有/有/有
IR Flasher 輸入		有
Marantz 遙控區流排		有
DC Trigger 輸出		3
HDMI 偵測		有
輸入/輸出		
影像	影像輸入/輸出	2 / 0
	色差輸入/輸出	1 / 0
	HDMI 輸入/輸出	7 / 3
	多房間影像輸出: 影像 / HDMI	無/有
	類比輸入/輸出	6 / 0
	唱頭(MM)輸入	有
	數位輸入: 光纖/同軸	2 / 2
音訊	多房間輸出: 類比/數位	2 / 0
	多聲道前輸出	有(13.4)
	重低音輸出	4 (獨立)
	7.1 多聲道輸入	無
	喇叭端子: 鍍金 / 一般	有/無
	喇叭端子數	13
	喇叭 A / B	可指定
其他	雙擴大機驅動	可指定
	多房間喇叭端子	可指定
	前輸入: 音訊 / 影像 / 數位(光纖) / HDMI / USB	無/無/無 / 有/有
	USB 音訊 / iPod 專用 / iPhone 專用	有/無/無
	背板USB電源供應	有
	AM/FM 調頻	有
	規格	
功率擴大機聲道數	11	
功率輸出	6 ohm, 1 kHz, 10% 1聲道驅動	250 W
	6 ohm, 1 kHz, 0.7% 2聲道驅動	175 W
	8 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.05% 2聲道驅動	140 W
	8 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.08% 2聲道驅動	N/A
70% 保證輸出功率	有	
其他		
透過麥克風進行自動喇叭設定	Audyssey MultEQ XT32 Dirac Live (升級)	
前顯示	2 line FLD + port hole OLED	
圖形使用者介面 - GUI	Modern HD GUI	
ISF認證	無	
GUI語言	3	
設定助理	有	
智慧型選擇	有	
透過網路/USB進行軟體更新	有/有	
可變頻器/ 優化低音重新導向/ 低音同步	有/有/有	
省電模式/ 自動關機/ 睡眠計時器	有/有/有	
一般		
金屬前面板	有	
系統遙控器	RC051SR	
Pre-Programmed / Learnable / LCD 顯示	有/有/有	
功率消耗	功率消耗	780 W
	靜音功率消耗 (開啟/關閉省電模式)	65 W / 110 W
	待機功率消耗	0.2 W
	CEC待機功率消耗	0.5 W
	網路待機功率消耗	低於 2.0 W
	網路控制開啟	(TBD)
最大尺寸 (寬x深x高)	天線 (水平)	44.2 x 38.4 x 10.9 cm
	天線 (垂直)	44.2 x 38.4 x 17.8 cm
	無天線	44.2 x 37.2 x 10.9 cm
隨箱附含	主機、遙控器、電池、AM/FM調頻、電線標籤、快速操作指南、Audyssey麥克風、紙板麥克風架、2個外部可拆式天線、AC電源線	
重量	19.4 kg	

版權所有，翻印必究
產品功能、規格、外觀、顏色以實機為主，如有改變恕不另行通知。



環球視野
知音相伴

環球知音企業股份有限公司
Cosmos HiFi Co., Ltd.

10485 台北市中山區建國北路二段 66 號 11 樓之 1
Tel：02 2516 5028 Fax：02 2517 1452

