

marantz



AMP 20

AMP 20 12聲道功率擴大機

參考級12聲道功率擴大機，每聲道可達400W(4 ohm)，與AV20配對打造出頂級家庭劇院。Marantz HDAM、電流反饋擴大及平衡線性輸出

- 充滿細節且沉浸式的聲音改造你的家庭劇院
- 每聲道400W(4 ohm) / 每聲道200W(8 ohm)
- 可驅動大型家庭劇院的12聲道
- 雙擴大機模式獨立驅動喇叭的高頻及低頻
- BTL模式（橋接模式）將兩聲道結合為一個，每聲道400W至8Ω
- 完美搭配Marantz AV20前級擴大機
- 平衡XLR輸入非常適合用於降低輸入噪音
- 具有類比儀表輸出的舷窗
- 柔和的側燈設計在擴大機的前面板上投射出溫暖的光芒
- 典雅的設計與豐富溫暖的聲音完美搭配



The Most Musical Sound

AMP 20

技術規格

輸入/輸出		
音訊	主要擴大機輸入	平衡及非平衡: 12聲道 (選擇開關專用)
其他	喇叭端子	SPKT-1+
	喇叭端子數	12
	雙擴大機驅動/BTL驅動	有/有
	電平表	有
	基座	鍍銅
多房間		
	RS232控制	有
	IR Flasher輸入	有
	Marantz遙控匯流排	有
	DC Trigger輸入/輸出	1 / 1
規格		
	功率擴大機聲道數	12
	功率輸出 (8 ohm, 1 kHz, 0.05% 2ch Drive) Normal / BTL	200W / 400W
	功率輸出 (4 ohm, 1 kHz, 0.7% 2ch Drive) Normal	400W
	功率輸出 (8 ohm, 1 kHz, 0.7% 5ch Drive) Normal	200W
一般		
	前顯示	電平表
	自動關機	有
	金屬前面板	有
	功率消耗	400W
	功率消耗(靜音)	110W
	待機功率消耗	0.2W
	最大尺寸 (寬x深x高)	44.1 x 44.1 x 19.0 cm
	重量	18.0 kg
	隨箱附含	主機、快速操作指南、AC電源線、 擴大機控制線、遠端控制線、SP端子扳手



版權所有，翻印必究
產品功能、規格、外觀、顏色以實機為主，如有改變恕不另行通知。



環球視野
知音相伴

環球知音企業股份有限公司
Cosmos HiFi Co., Ltd.

10485 台北市中山區建國北路二段 66 號 11 樓之 1
Tel : 02 2516 5028 Fax : 02 2517 1452

